

CHAT™ | 150 用于企业电话 小组扬声电话

ClearOne

一种用于小会议室或行政办公室的会议扬声电话装置。Chart 150与企业电话连接后，将其转变成高性能的电话。用户不仅可享受原有电话的先进功能（如公司目录查询），还可享受到远远优于话机内置扬声器的、丰富的全双工音频表现。此设备也可以连接PC以支持VoIP应用。



为企业应用提供免
提、优质的音频

应用范围

企业电话

- + Avaya 2410, 2420, 4610, 4621
- + Cisco 7940, 7960, 7970

网络视频会议

- + IBM工作站
- + Microsoft Live Meeting, WebEx

VoIP IP语音电话

- + Avaya, Cisco, Nortel

网络电话

- + Google Talk, Skype, Vonage

网络语音聊天

- + AOL, Microsoft MSN, Yahoo

优势

享受功能巨大改进的免提通话

- + 内置扬声器功能的电话通常是半双工的，并且麦克风和扬声器范围有限
- + CHAT 150提供真正的全双工音频，三个麦克风360度拾音，更大扬声器和无与伦比的音频性能

继续使用现有话机的呼叫管理功能，如公司的电话目录，电话桥，电话录音接入，呼叫转移等，无需为会议电话功能额外拉电话线进房间，直接连接到电话座机，无论连接类型是模拟，数字还是VoIP网络电话

享受清晰的音频

- + 先进的ClearOne HD Conference音频处理技术带来显著丰富的，自然完整的音频和轻松的交谈环境
 - > 分布式回声消除
 - > 噪声消除
 - > 先进的语音音量自动管理功能
 - > 真正的全双工音效，使发言和收听能够同时进行，不必在会议中进行收听和发言的选择，也不会影响会议语音的连贯性
- + 三个内置麦克风提供充分的360度，覆盖2.5米半径距离的拾音范围

为PC或笔记本电脑提供高品质的免提通话功能

- + CHAT 150通过USB接口连接笔记本电脑和个人电脑提供免提音频
 - > VoIP IP语音电话
 - > 网络语音聊天
 - > 网络视频会议
- + 桥接PC应用软件与电话会议系统的音频以实现3方会议桥功能

HDCConference

> 部件



设置用软件

让用户很方便地转换设备，可以通过软件为各种连接 CHAT 150 的设备做最佳设置。网络自动升级保持软件和 CHAT 150 得到更新的功能。

开箱即用

提供让你立即使用的配件：各种用来连接美国和国际电源的转接头；用于连接指定电话的接线盒；USB 连接线；RJ-45 和 RJ-9 连接线。

> 技术指标

接口连接	音频	电源供电	型号
USB 连接器	扬声器	USB 供电	910-156-222 CHAT 150 Avaya
USB 2.0 标准	频响范围：150Hz-15kHz	提供 5V 电压，最大 500 毫安电流	· 连接 Avaya 电话型号：
B 类迷你型接口	最大输出声压级：86dB SPL @ 1英尺	外部直流电源：	· 2410
输入连接器	麦克风	100-240 VAC 输入	· 2420
RJ-45 (8 芯)	频响范围：50Hz-8kHz	9 VDC @ 560 毫安输出	· 4610
控制	处理器	环境	910-156-220 CHAT 150 Cisco
音量增大	回声消除	工作温度：5-40 摄氏度	· 连接 Cisco 电话型号：
音量减小	噪声消除	保存温度：0-70 摄氏度	· 7940
麦克风静音	线路回声消除（可选择）	规格尺寸	· 7960
操作系统支持		体积（长 x 宽 x 高）：	· 7970
Windows XP		（9.7 cm x 10.4 cm x 4.8 cm）	附件序列号
		重量：250 克	860-156-230L CHAT 150 VC 附件
		认证	· 包括视频会议接线盒，电源转换器，国际电转接头，RCA 连接线，25 英尺连接线
		RoHS	
		FCC Class A Part 15	
		FCC Part 15.19 (A) (3)	
		ICES-003	
		EU 认证	

ClearOne 中国区独家总代理：神州数码(中国)有限公司

电话：010-62693483 传真：010-62694735 地址：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦4层 邮编：100080