

CHAT™ | 50

个人扬声会议电话——以及更多功能!

多功能个人会议扬声电话Chat 50可以与多种音频通信设备和音乐回放设备配合使用。一个能够提供令人震撼的音质和全双工的音效的轻松便携的解决方案。



替代传统耳麦，为多种音频设备提供音频信号采集和播放

应用范围

- 网络电话
 - + Skype, Vonage
- 企业电话
 - + Avaya, Cisco, Inter-Tel
 - VoIP IP语音电话
 - + Avaya, Cisco, Nortel
- 移动电话
 - + Motorola, Nokia
- 软件视频会议
 - + IBM/Lotus Sametime
 - + Microsoft Live Meeting, WebEx
- 网络语音聊天
 - + AOL, Microsoft MSN, Yahoo
- 桌面视频会议终端
 - + Polycom, Sony, Tandberg
- 音乐回放
 - + iPods
 - + QuickTime, RealPlayer
 - + Windows Media Player
- PC游戏设备
 - + TeamSpeak

优势

- 清新，清晰的音质
 - + 先进的ClearOne音频处理技术，提供了宽广的音域和美丽动听
 - 的音色
- + 真正的全双工音效，使发言和收听能够同时进行。不必在会议进行中，进行收听和发言的选择，也不会影响会议语音的连贯性
- 多种用途
 - + 通过笔记本和台式电脑的USB端口连接可支持的音频系统：
 - >VoIP IP语音电话
 - >网络语音聊天
 - >Web 网络会议室
 - >音乐回放
 - >线上TeamSpeak游戏设备
 - 电话机-提供比座机电话更好的音质和效果
 - + 移动电话-提供全双工的免提电话效果，用于取代移动电话耳机设计，更加适合在办公时接听移动电话
 - + 桌面视频会议-获得廉价的全双工音效和清晰音质的解决方案
 - + iPods, MP3播放器-全频响的动人音质效果
- 免提舒适设置
 - + 不用手握PC的耳麦或电话的听筒，自由地进行交谈
 - + 消除了长期配戴耳机给人带来的电磁危害和高声压给人耳带来的疲劳和不适
- 便捷
 - + 产品面积略大于信用卡，方便旅行携带
 - + 连接方式多样，并且附带多种连接配件
 - + 适合办公，旅行和居家使用



> 部件



CHAT 50



USB 2.0 连接线



旅行包



(只用于Global Traveler型号)



供电电源器



国际电源转接头 (只用于USB Plus 和 Global Traveler型号)



2.5mm-3.5mm 手机音频线



3.5mm-3.5mm MP3 音频线 (只用于 Global Traveler型号)



设置用软件

让用户很方便地转换设备, 可以通过软件为各种连接CHAT 50的设备做最佳设置。网络自动升级保持软件和CHAT 50得到更新的功能*

*在Windows 2000操作系统下, 不提供自动升级功能。

开箱即用

提供让你立即使用的配件: 各种用来连接美国和国际电源的转接头; USB 2.0 和 3.5mm-3.5mm 连接线*

*可单独选购其他配件

> 技术指标

接口连接

USB 连接器
USB 2.0 标准
B类迷你型接口

外部音频接口

类型: 3.5mm (1/8英寸) 3芯插头
顶端: 线路输出
环端: 线路输入
外环: 接地

电源输入

芯: 正极
环: 负极

控制

音量增大
音量减小
麦克风静音

音频

扬声器
频响范围: 150Hz-15kHz
最大输出声压级: 80dB SPL @ 1 英尺

麦克风

频响范围: 50Hz-8kHz

线路输入

频率响应: 20Hz-20kHz +/- 1dB
最大输入电平: 0 dBu
输入阻抗: 10K 欧姆

线路输出

频率响应: 20Hz-20kHz +/- 1dB
最大输出电平: 0 dBu
输出阻抗: 50 欧姆

处理器

回声消除
噪声清除
线路回声消除 (可选择)

电源供电

USB 供电
提供5V电压, 最大500毫安电流

外部直流电源:

100-240 VAC 输入
7 VDC @ 500毫安输出

工作环境

工作温度: 0-50摄氏度

规格尺寸

体积 (长x宽x高):
(9.7 cm x 10.4cm x 4.8 cm)
重量: 250 克

认证

FCC Part 15 Class B
EN55022/EN55024/IEC60950
U/L Listed
CE Listed
RoHS

型号

910-159-001 CHAT 50 USB
· CHAT 50
· USB 2.0 连接线
· 光盘CD
· 快速入门手册

910-159-002 CHAT 50 USB Plus
· CHAT 50
· USB 2.0 连接线
· 供电电源器
· 美式电源转接头
· 手机音频线 (2.5-3.5mm)
· 光盘CD
· 快速入门手册

910-159-002-01 CHAT 50 USB Plus International
· CHAT 50
· USB 2.0 连接线
· 供电电源器
· 国际电源转接头
· 手机音频线(2.5-3.5mm)
· 光盘CD
· 快速入门手册

910-159-003 CHAT 50 Global Traveler
· CHAT 50
· USB 2.0 连接线
· 供电电源器
· 国际电源转接头
· 手机音频线(2.5-3.5mm)
· MP3音频线(3.5-3.5mm)
· 旅行包
· 光盘CD
· 快速入门手册

附件型号

830-159-001 USB 线 (3英尺)
830-159-002 手机音频线 (2.5mm-3.5mm)

830-159-003 视频线 (3.5mm-RCA)

830-159-004 视频线 (3.5mm-3.5mm)

830-159-005 MP3音频线 (3.5mm-3.5mm)

830-159-006 3.5mm耳麦至麦克风接头

830-159-007 CHAT 50音频线用于Cisco 79XX系列电话

830-159-008 CHAT 50 音频线用于

Inter-Tel 8400, 8500, 8600,

Encore 1000, Encore 2000 系列电话

830-159-009 CHAT 50 音频线用于Avaya 2410, 4610系列电

话

460-159-001 旅行包 - 可装 CHAT 50, 供电电源器, 连接线

460-159-003 旅行盒(紧凑型) - 可

装CHAT 50, , USB线

551-159-001 供电电源器

551-153-500-01G 电源转接头 (US, EU, UK, & AUS)

ClearOne 中国区独家总代理: 神州数码(中国)有限公司

电话: 010-62693483 传真: 010-62694735 地址: 北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦4层 邮编: 100080

以上图片及相关配置仅供参考, 如有变化恕不通知。本公司根据中华人民共和国相关法律拥有最终解释权。